



Caractéristiques Philips tube LED 120cm | 4000K 16.5W - Master HO

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|----------------------------------|--|
| Réf. | 233725 |
| EAN | 8718696806029 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8 |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 10 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Ancienne Etiquette énergétique | A++ |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED |
| Substitut (Watt) | 36 |
| Puissance (W) | 16.5 |
| Dimmable | Non |
| Culot | G13 |
| Rotatif | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Flux Lumineux (Lumen) | 2100 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 127.3 |
| Référence Article | Tube LED T8 |
| Type de capteur | Capteur de mouvements |

Information produit

| | |
|--------------------|---|
| EOC8 | 80602900 |
| Starter LED inclus | Oui |
| Ballast Nécessaire | No |
| Ballast | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output | High Output |
| Product Serie | Master |

Dimensions

| | |
|---------------|-------|
| Longueur | 120cm |
| Longueur (mm) | 1200 |
| Diamètre (mm) | 25.5 |

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**